Presentación del Linksys EA7300 Max-Stream™ AC1750 MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router

El **Linksys EA7300 Max-Stream™ AC1750 MU-MIMO Gigabit Wi-Fi Router** es un router inalámbrico inteligente de doble banda con **un (1) puerto USB 3.0**. Este router viene con **tres (3)** antenas dipolo no desmontables externas para mejorar la red de comunicación de doble banda y la eficacia. Se le permite transmitir 4K, surf, chat de vídeo y reproducir sin almacenar en el búfer al mismo tiempo.

Panel frontal



Características del Producto

- Router inalámbrico inteligente
- AC1750 MU-MIMO Banda Doble Gigabit, 450 + 1300 Mbps 450 + 1300 Mbps
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Banda doble simultánea
- Tecnología Beamforming
- Flujos Espaciales:
  - Flujos espaciales 3x3 para el Linksys EA7300 v1
  - Flujos espaciales 2x4 para el Linksys EA7300 v2
- Antenas:
  - Tres (3) antenas dipolo externa no desmontables
  - Una (1) antena interna
- Itinerancia continua
- El acceso de invitados:
  - Ambos las bandas 2,4 GHz e 5 GHz tienen un único **Network Name (SSID)** (nombre de red (SSID))
  - Se admite un máximo de **50** invitados
- Universal Plug and Play (UPnP)
- Cuatro puertos (4) LAN / Ethernet Gigabit
- Un puerto (1) WAN / Internet Gigabit
- Un puerto USB 3.0
- Un (1) botón **Wi-Fi Protected Setup** (Configuración de Wi-Fi Segura) **(WPS)**
- Un (1) botón de **reset** (reiniciar) para restablecer las configuraciones predeterminadas de fábrica
- Un (1) switch rocket-style power
- Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 2.0

Panel posterior



- Puerto **USB 3.0** – Encienda las unidades de disco duro o unidad flash en esta puerta, soporta sistemas de archivos **FAT**, **FAT32**, **NTFS** y **HFS+ journaled** e **non-journaled**.
- Botón **WPS** - Si tiene dispositivos cliente (por ejemplo, impresoras inalámbricas) que admiten WPS, puede presionar este botón para configurar automáticamente la seguridad de su Wi-Fi. Para saber cómo conectar dispositivos usando WPS en su cuenta en la nube de Linksys, haga clic aquí.
- Botón **Reset** – Esto le permite reiniciar el router a los valores predeterminados de fábrica. Pulse y mantenga pulsado el botón durante unos **10** segundos.
- **Puerto Internet** – Al usar un cable Ethernet, este puerto conecta el router a su conexión a Internet, que generalmente es un cable o un módem de línea de abonado digital (DSL).
- **Puertos Ethernet / LAN 1 ~ 4** – Estos puertos conectan el router a los ordenadores y otros dispositivos a través de cables Ethernet.
- **Puerto Power** (Energía)– Este puerto se conecta al adaptador de corriente del router. La tensión de salida es de las **12 V, 2,5 A** (Cambio de corriente directa).
- Switch **Power** (Energía) – Esto **ENCIENDE** o **APAGA** el router.

Atividade LED

Luz	Color	Actividad	Descripción
Alimentación (Logotipo de Linksys)	Blanco	APAGADO	APAGADO
		Parpadeante (0.7Hz)	Arranque / prueba del sistema de diagnóstico / actualización del firmware
		Parpadeante (1.67Hz)	Error de conexión a Internet
		Fijo	Conectado a Internet
Wi-Fi Protected Setup (WPS)	Verde	APAGADO	Sin actividad de WPS
		Parpadeante (2.0Hz)	WPS en curso. Hasta 2 minutos
		Parpadeante (2.0Hz)	Error de WPS o superposición de sesiones. Parpadea durante 15 segundos y luego se APAGA
Ethernet (LAN 1 ~ 4)	Verde (derecho) / Amarillo (izquierdo)	APAGADO	Ningún enlace físico en el puerto
		Parpadeante (4.0Hz) (Amarillo)	Transmisión de datos a través del puerto
		Fijo (Verde)	Enlace físico establecido en el puerto
Internet (WAN)	Verde (derecho) / Amarillo (izquierdo)	APAGADO	Ningún enlace físico en el puerto
		Parpadeante (4.0Hz) (Amarillo)	Transmisión de datos a través del puerto
		Fijo (Verde)	vínculo físico establecido en el puerto

Requisitos móviles para la aplicación Linksys

- Último dispositivo móvil iOS o Android

Requisitos del navegador para la configuración

- Últimas versiones de los siguientes navegadores
- Google Chrome™
- Firefox®
- Safari® (para Mac® y iPad®)
- Microsoft® Edge
- Internet Explorer® versión 8 o superior
- Adobe® Flash® Player 8.0 o superior

Was this support article useful?

YES NO

Additional Support Questions?
Search Again

Contact Support

Need Help? We're here for you. Our team of experts is always just one call, chat, or post away.

Announcement for ATT Customers:

We have received reports where the Linksys Velop Pro 6E (models MX6201, MX6202, MX6203) may have interoperability issues with older ATT Fiber modems (circa 2016 to 2018). We are working with the modem manufacturer to fix the auto-negotiation on the modem side and we will fix this as soon as possible. If you experience issues setting up the Velop Pro 6E with an older ATT Fiber modem specifically the models 5268ACS-fxm and Pace 5268AC, please contact Linksys Support. We have a workaround that we can provide to solve the issue quickly.

PHONE CALL
Click here for our list of global support numbers
Get Started

LIVE CHAT
Chat with a customer support agent directly from your desktop or phone.
Start Live Chat

REDDIT
Join and subscribe to our official Reddit Community
r/LinksysOfficial

© Linksys Holdings, Inc. 2023 | All Rights Reserved | Security, Legal, Privacy, & Accessibility