REPORTE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA MARATON - LOVOL MODELO GBL40SS Serial HC5053680

San Juan de Rio Seco, 18 de junio de 2024

Número del contrato **ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA CONTRATO 25004272024**

Objeto del contrato **"PRESTAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, PLANTAS ELECTRICAS, PLATAFORMAS PARA PERSONAS EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y MOTOBOMBAS, PARA LOS EQUIPOS UBICADOS EN LOS CENTROS ZONALES DEL ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA Y PRESTAR EL A POYO TECNICO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS PARA TODOS LOS EQUIPOS EN LOS CENTROS ZONALES DEL ICBF A NIVEL CUNDINAMARCA.".**

Procesos a realizar:

Procesos del mantenimiento del equipo

PLANTA ELECTRICA MARATON - LOVOL MODELO GBL40SS Serial HC5053680

Describir los procesos del mantenimiento preventivo y correctivo para la **PLANTA ELECTRICA LOVOL MODELO GBL40SS Serial HC5053680**por parte de **PROCESOS CREATIVOS E INGENIERÍA SAS – PC-ING SAS.**

1 ALCANCE

Aplica a todas las actividades de mantenimiento plantas eléctricas por **PROCESOS CREATIVOS E INGENIERÍA SAS – PC-ING SAS.**

2 DEFINICIONES

Hoja de Vida: Registro de antecedentes de mantenciones preventivas y correctivas de un equipo o maquinaria durante toda la vida de funcionamiento del mismo

Mantenimiento: Conservación de un equipo o maquinaria con todas sus partes mecánica, eléctrica, electrónica y software, en buen estado para evitar su degradación; este puede ser correctivo o preventivo.

Planta eléctrica: Máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna.

Reparar: Hacer los cambios necesarios a un equipo o maquinaria con todas sus partes mecánica, eléctrica, electrónica y software, que esta estropeada, rota, o en mal estado para que deje de estarlo.

Vida Útil: Tiempo proyectado en el cual un equipo o maquinaria, opera con todas las funciones para las que fue diseñado, sin presentar riesgo para el operador y para el paciente, hasta que sea necesario someterlo a un reacondicionamiento mayor, se encuentre obsoleto o haya sufrido un deterioro total por uso o envejecimiento, Durante la vida útil un equipo debe ser seguro para ser utilizado en recintos hospitalarios y confiables en la garantía de todos sus parámetros.

3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS

Para realizar el mantenimiento de las plantas eléctricas, es indispensable que el técnico en, conozca y sepa usar los Elementos de Protección Personal necesarios para dichas actividades; de igual manera, estos deben ser suministrados por el empleador de acuerdo a las actividades que se van a realizar y deben estar en perfectas condiciones. Los principales para estas actividades son:

a. Casco
b. Guantes fabricados en goma o látex de **clase 4** (36.000 voltios).
c. Botas de seguridad con punta de acero y dieléctricas
d. Gafas.
e. Overol dieléctrico de protección
f. Tapa oídos

4 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA MANTENMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PLANTAS ELECTRICAS

a. Pinza Amperimétrica.
b. Multímetro.
c. Juego de destornilladores
d. Juego de llaves.
e. Juego de copas.
f. Llaves Expansivas.

g. Llave para tubo calibre 18”, 24”
h. Juego de llaves Bristol
i. Llave cadena.

5 PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE ACEITE

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO	OBSERVACIONES
1.	Inicio			
2.	Colocarse los Elementos de Protección Personal necesarios para desarrollar las actividades de mantenimiento	Técnico		Solo se procederá a cumplir con las actividades de mantenimiento, si el técnico eléctrico posee los EPP necesarios y adecuados para realizarlas
3.	Ubicar cerca del lugar del mantenimiento, el kit anti derrames	Técnico		
4.	Encender la planta eléctrica para detectar cualquier tipo de falla o fuga en la máquina, y dejar el motor en una temperatura adecuada para extraer el aceite	Técnico		
5.	Localizar el tapón de vaciado y el lugar donde se va dejar el recipiente donde va	Técnico		

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO	OBSERVACIONES
	caer el aceite utilizado en la planta eléctrica			
6.	Vaciar el aceite y dejarlo en el recipiente adecuado	Técnico		Debe ubicarse en un lugar donde no perjudique el movimiento de los técnicos o corra el riesgo de voltearse y causar un derrame
7.	Montar el tapón dejándolo ajustado y verificando que no haya quedado entre roscado	Técnico		
8.	Suministrar el aceite nuevo utilizando embudo o el accesorio que se necesite en el momento	Técnico		
9.	Dejar sentar el aceite suministrado para poder verificar que el nivel sea el adecuado	Técnico		
10.	Proceder a dejarlo ubicado adecuadamente en el vehículo para su transporte	Técnico		
11.	Fin			

6 PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE FILTROS

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO	OBSERVACIONES
1.	Inicio			
2.	Colocarse los Elementos de Protección Personal necesarios para desarrollar las actividades de mantenimiento	Técnico		Solo se procederá a cumplir con las actividades de mantenimiento, si el técnico eléctrico posee los EPPs necesarios y adecuados para realizarlas
3.	Ubicar cerca del lugar del mantenimiento, el kit anti derrames	Técnico		
4.	Ubicar los recipientes donde se van a colocar los filtros	Técnico		Evitar mezclar los filtros, por los tipo de líquidos que contienen
5.	Verificar el estado de los filtros que están en el momento instalados en las plantaspara detectar cualquier fuga en los filtros de aceite, combustible y agua	Técnico		En el caso del filtro del aire se verifica que no tenga ningún tipo de daño ni físico ni cualquier otro que pueda afectar el funcionamiento de la planta eléctrica
12.	Desmontar el filtro de aceite, extrayendo el aceite que quedo dentro del filtro depositándolo en el mismo recipiente	Técnico		

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO	OBSERVACIONES
	donde quedo el aceite usado de la planta			
13.	Instalar el filtro nuevo, llenándolo de aceite nuevo en un 80% de su nivel interno	Técnico		No se instala desocupado, puesto que de esa manera hay menos vida útil del mismo y esto puede traer consecuencias para la maquina
14.	Realizar el desmonte del filtro de combustible	Técnico		Se extrae el combustible que tenga el filtro
15.	Instalar el filtro nuevo, llenándolo en su totalidad de combustible	Técnico		No puede quedar aire en el filtro porque esto perjudica el sistema de combustible del equipo; se debe hacer un buen ajuste del filtro con su respectiva llave de correa, para que no hallan posibilidades de filtración de aire.
16.	Desmontar el filtro de aire, quitando la tapa de protección	Técnico		Es importante desmontar el filtro y hacer limpieza de carcasa interna y externa
17.	Montar el filtro nuevo, poniendo de nuevo la tapa de protección y ajustándola correctamente	Técnico		

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO	OBSERVACIONES
18.	Proceder a dejarlo ubicado adecuadamente en el vehículo para su transporte	Técnico		
19.	Fin			

CONTROL DE CAMBIOS

	CONTROL DE CAMBIOS		Fecha: 16/01/2017
			Código: F-A-01
	Copia Controlada x Copia No Controlada		Versión: 1
FECHA	**MODIFICACIÓN**	**RESPONSABLE**	**VERSIÓN**
01/03/2019	Versión inicial	Responsable SG-SST	1
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE	Leydi Yurani Rincón Rodríguez	Johanna Shirley Tafur Páez	Maria Camila Saenz Tafur
FIRMA			
CARGO	Responsable SG-SST	Coordinadora de Procesos	Representante legal
FECHA	01/03/2019	15/03/2019	15/03/2019

ESTADO DE LA PLANTA ELÉCTRICA AL INICIAR LAS LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO

Se procede a realizar las labores de inspección de la planta eléctrica encontrándose que está fuera de servicio.

PROCEDIMIENTO GENERAL - **PROCESOS EJECUTADOS**

Se realiza inspección planta eléctrica , la cual se encuentra fuera de servicio, Se realiza revisión de planta eléctrica encontrando que el cableado o arnés eléctrico que le pusieron a la planta es inadecuado para el uso y manejo de voltaje o corriente que necesita para el arranque del motor y energización de sus componentes queda dañando relevos de control y tablero por bajo voltaje en el momento de encendido del equipo.

Se recomienda el cambio del arnés eléctrico.

Se debe Re cablear tablero de control en cableado de potencia.

Se encuentra relevo de señal encendido arranque está fallando por falta de una buena corriente se picó su contacto y no trabaja se queda aislando en el momento de energizar la planta.

Se prende generador directo para realizar pruebas de funcionamiento.

Carrera 31 No 13-132 torre 4 Apto 603
Teléfono 3152469076 - 3173854422
Pc-ing@outlook.com

PC INGENIERIA S.A.S.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



























Carrera 31 No 13-132 torre 4 Apto 603
Teléfono 3152469076 - 3173854422
Pc-ing@outlook.com

SUGERENCIAS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA EL PRÓXIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELÉCTRICA.

- ✓ Se debe realizar mantenimiento al turbo
- ✓ Se debe realizar mantenimiento al motor de arranque
- ✓ Se sugiere el suministro e instalación de tanque auxiliar de combustible, con mirilla visor manhall para mantenimiento, tapa suministro de tanque auxiliar y antefiltro para separa impurezas, tuberia con valvula de salida y conexión al racor o filtro eparador de agua y su respectiva tubería.
- ✓ Se sugiere realizar mantenimiento al sistema de inyección por lo menos cada dos años o cada 2000 horas de funcionamiento.
- ✓ Se debe realizar mantenimiento al radiador y mantenimiento a la cuba del ventilador.
- ✓ Se debe realizar mantenimiento al alternador y cambio de correas.
- ✓ Se sugiere realizar mantenimiento correctivo al radiador con pruebas de presión en laboratorio y hermeticidad.
- ✓ Se sugiere el cambio y suministro de mangueras.
- ✓ Se sugiere el cambio de tablero de transferencia por daño en sus componentes.

Orden y Aseo

Procesos Creativos e ingeniería SAS, deja las áreas donde se ejecutaron los trabajos limpios y libres de escombros.

Cordialmente,

Maria Camila Saenz Tafur
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1.000.031.943
NOMBRE DEL OFERENTE: PROCESOS CREATIVOS E INGENIERIA SAS
NIT:900.827.456-6
DIRECCIÓN: Carrera 31 No 13-132 torre 4 Apto 603
CIUDAD: Soacha Cundinamarca
TELÉFONO: 3173854422 - 3152469076
CORREO ELECTRÓNICO: pc-ing@outlook.com