CABLE DE LINEA
F-2YA2Y 40x2x0,5

MONTE EN LINEA =A3+06

CAJA DE PROTECCION CONTRA RAYOS =A3+07

ATENCION Conectar a tierra conductores no utilizados!

480X16

TORRE 1 … TORRE 17 | ALIMENTACION MEDIDOR DE VIENTO | MEDIDOR DE VIENTO TORRE 6 … MEDIDOR DE VIENTO TORRE 16 | CONTROLES CONECTADOS ESTACION MOTRIZ+ ESTACION INTERMEDIA+ ESTACION DE RETORNO 1 DESOCUPADO | CONTROLES CONECTADOS ESTACION MOTRIZ+ ESTACION INTERMEDIA ESTACION DE RETORNO 2 DESOCUPADO | TELEFONO | B

GRUPO 1 … GRUPO 8 (NEGRO / ROJO / VERDE / AZUL / TRANSPARENTE)

505F2 | 505X17

PE …

ARMARIO DE MANDO =A3+01

YSLY-JZ 12x1.0mm² Cu

LiYCY 2x1.0mm² AISLADO (BLANCO / MARRON)

YSLY-JZ 3x2.5mm²

X15 (R+ / R- / PE)

LE-XY(H+2Y)A2Y 3x2,5 + 8x2x0,75F

770X15 (R+ / R-)

GRUPO 13 … GRUPO 20 (TRANSPARENTE / ROJO / VERDE / AZUL)

ALIMENTACION SENSOR R+ = +26VDC

ALIMENTACION SENSOR R- = 0V RPD

LOG - ENTRADA DEL SENSOR CICLO DE SEÑAL EN LINEA

ADCIN - ENTRADA DEL SENSOR CICLO DE SEÑAL EN L.INEA

SOUT - SALIDA DEL SENSOR ESTADO DEL SENSOR SEÑAL EN SERIE 9600baud

RESERVA

SRA - SALIDA DEL SENSOR CABLE DESAPARECIDO O MUY PROXIMO

ADC - SALIDA DEL SENSOR CABLE DESCENTRADO

SIN - ENTRADA DEL SENSOR SEÑAL EN SERIE 9600baud

T1 (cinta) AMARILLO/VERDE


VALLEEN LINEA =A4+06

CABLE DE LINEA
F-2YA2Y 40x2x0,5

CABLE DE LINEA
F-2YA2Y 40x2x0,5

- CABLE DE LINEA ESTACION INTERMEDIA - ESTACION DE RETORNO
- CABLE DE LINEA ESTACION MOTRIZ - ESTACION INTERMEDIA
- ESTACION INTERMEDIA PROTECCION ANTIRAYO BAJADA - ESTACION INTERMEDIA PROTECCION ANTIRAYO SUBIDA

TIPO DE CABLE :
F-2YA2Y 40x2x0,5



VISTA DE ESTACION MOTRIZ :
EN EL SENTIDO DE LAS AGUJAS DEL RELOJ!

F-2YA2Y 40x2x0,5
GRUPO 1/2/8
NEGRO / AZUL / VERDE / ROJO

F-2YA2Y 40x2x0,5:
GRUPO 3/4/5/6/7/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20
TRANSPARENTE / AZUL / VERDE / ROJO

=A3.... ESTACION INTERMEDIA

+01.... ARMARIO DE MANDO	+071... BORNERA PLATAFORMA AGUJA A GARAJE ENTRADA
+03.... ESTACION	+073... PLATAFORMA AGUJA A GARAJE ENTRADA
+05.... HIDRAULICA FRENO	+074... BORNERA PLATAFORMA AGUJA A GARAJE SALIDA
+06.... LINEA / PILONAS	+076... PLATAFORMA AGUJA A GARAJE SALIDA
+07.... CAJA DE PROTECCION CONTRA RAYOS	+084... TABLERO 4 (ENTRADA)
+011... GARAGE	+045... TABLERO 5 (SALIDA)
+013... ACCIONAMIENTO DE SOCORRO	+050... TABLERO DE MESA
+016... DISTRIB. DE BAJA TENSION	+051... SALA DEL CONVERTIDOR
+017... COMPENSACION	+052... SALA DE MAQUINAS OPCIONAL
+025... ARMARIO DE BATERIAS	+0100.. BORNERA AGREGADO DE RETENCION
+029... PUERTA DE ESTACION	+0101.. AGREGADO DE RETENCION
+031... BORNERA TB1	+0103.. CAJA DINAMOMETRICA HIDR. TENSION
+032... BORNERA TB2	+0112.. BORNERA TRANSPORTADOR
+033... BORNERA TB3	+0113.. HIDRAULICO TRANSPORTADOR
+041... TABLERO 1 OPCIONAL	+0131.. CAJA DE CONEXIONES TB11
+042... TABLERO 2 OPCIONAL	+0132.. CAJA DE CONEXIONES TB12
+043... TABLERO 3 OPCIONAL	+0151.. CONVERTIDOR ESTATICO

Index	Änderung / Revision	Datum / Date	Name	Ausführung / Realization	Ident
1.0	Änderungen lt. Montaur	24.01.2017	MaM		
2.0	Stand nach Inbetriebnahme	05.04.2018	MaM		

		Datum / Date	Name
Maßstab / Scale	1:1		
gez. drawn		22.09.16	MENA
gepr. approved		22.09.16	FMA

Anlage / Installation: CUIDAD BOLIVAR — BOGOTA / KOLUMBIEN
Auftrag / Order: WAA0002688 — Stück / Copies: 1 X

Modell / Model: 10-MGD
Techniker / Technician: MaM

VISTA GEN. DE CONEX. ESTACIÓN INTERMEDIA

Ursprungszeichnungs Nr. / Original drawing no.: UZWAA3971_1

Zeichnungs Nr. / Drawing no.: UZWAA2688_2_1
Index: 2.0

Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum. Sie darf ohne unsere besondere Zustimmung weder vervielfältigt, noch ausgeführt, noch dritten Personen bekanntgegeben werden.
This drawing or information is the property of Innova Patent GmbH and must not be copied nor utilized in whole or in part without permission and is subject to return upon request.

Innova Patent GmbH
Rickenbacherstr. 8-10 / Postfach 20
A-6832 WOLFURT / AUSTRIA