ASEAR S.A E.S.P Empresa de Servicios Públicos Tels 5801155 - 4964682. NIT 811044253-8 Carrera 86 N°44-63. La America.	PROCEDIMIENTO SEGURO PARA LA MANIPULACIÓN DE MAQUINA LAVA PISO DE BAJA . (BRILLADORA)	Versión 1

OBJETIVO:

Divulgar e implementar las siguientes medidas de seguridad para la manipulación segura de la maquina lava piso de baja o brilladora Industrial.

ALCANCE:

Dirigido a todo el personal que se desempeña como auxiliar de servicios generales de la empresa ASEAR S.A E.S.P

NORMAS DE SEGURIDAD

- Acordonar y señalizar el área donde se va a realizar el trabajo.
- Desenrollar el cable y verificar que quede totalmente extendido.
- Revisar que el cable esté en buenas condiciones, que no esté pelado y si tiene añadiduras que este aisladas con cinta
- Verifique que el enchufe esté en buen estado (sin señales de quemaduras, cables pelados o sueltos), conéctelo a la corriente de 110 voltios por 30 amperios
- Inclinar la máquina para colocar el cepillo o porta pad, según necesidad
- Sí colocó porta pad en la máquina, proceda a colocarle el pad para realizar las labores, según necesidad
- Colocarse el cable en el hombro derecho para no enredarse y evitar accidentes
- Aflojar la prensa de nivelación del manubrio de operación de la máquina y busque acondicionarla a su medida (a la altura de la pelvis)
- Accionar el switche de seguridad
- Sostener la maquina con fuerza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda
- Si detecta algún ruido extraño en el motor de la máquina, pare de inmediato el trabajo e informe inmediatamente al coordinador
- Evite utilizar sobrepeso encima de la máquina, como personas y demás, esto puede afectar el correcto funcionamiento de la misma
- Evite jugar con la máquina, o realizar charlas con compañeros
- Mientras funciona con la máquina, evite agacharse cerca de ella o que otras personas lo hagan, esto para evitar accidentes
- Para desactivar el funcionamiento de la maquina suelte las maniguetas

Elaboró:	Reviso	Aprobó:
Deisy Paternina – Coordinadora syso	Lilly García Administradora de procesos	Alberto García Gerente

- Proceda a desconectar la máquina de la corriente de energía, siempre tomándola del enchufe
- Retire siempre los cepillos o porta pad; no los deje puestos cuando la maquina no está en uso, pues con el peso de la misma se deterioran las cerdas de adhesión de estos accesorios
- Limpie bien la maquina con un trapo húmedo, lavar los cepillos y pad, colocarlos a secar
- Limpie totalmente el cable y sus extensiones con dulce abrigo húmedo y enróllelos partiendo de la maquina al enchufe y haciendo uso del porta cable ubicado en el mango de la maquina
- Evite utilizar la máquina para movilizar las mangueras, cables y demás sobrepesos
- Guarde la maquina en un lugar seguro y fuera de la enterperie.