Transformador 12V - 1A con Tap Central (12 - 0 - 12)

=



Transformador 12V - 1A con Tap Central (12 - 0 - 12), son dispositivos usados en circuitos eléctricos para cambiar el voltaje de la electricidad que fluye en el circuito.

Los transformadores se pueden utilizar para aumentar o disminuir el voltaje. Los transformadores sólo trabajan con circuitos de AC (Corriente Alterna).

Los transformadores son dispositivos pasivos, es decir no agregan energía. Del transformador sale alto voltaje y baja intensidad de corriente, llevando casi la misma cantidad de energía a lo largo de las líneas de transmisión que llevaban el bajo voltaje y la corriente de mayor intensidad inicial.

Transformador diez a uno que cuenta con derivación de Tap Central que te permite, en caso necesario, obtener la mitad del voltaje del mismo, tomando el cable central y cualquiera de los cables de los extremos (sólo uno) del

transformador. Si deseas obtener el voltaje total del transformador, se toman los dos cables extremos o del mismo color juntos.

Principales Características:

- Entrada de Voltaje: 120 VAC
- Salidas con Tap Central: -12 VAC / 12 VAC
- Salida de Voltaje sin tomar el Tap central: 24 VAC
- Salida de Corriente: 1A
- Transformador 10 a 1
- Material base: Aluminio reforzado
- Cuenta con 2 orificios para atornillar a superficie
- Numero de Cables: 5
- Medidas Aproximadas:
    - Largo: 70 mm
    - Alto: 45 mm
    - Ancho: 45 mm
- Peso Aproximado: 400 gr