Hospitécnica
Pasión por la vida

FICHA TÉCNICA

IMAGEN:		
	***PRODUCTO***	**LEADS UNIVERSAL X 5 TIPO PINZA**
	MARCA	UNIMED
	REFERENCIA	DQ5-90P
	REGISTRO SANITARIO	2019DM-0004316-R1
	RIESGO	IIA

USO - DESCRIPCIÓN	Dispositivo médico destinado a transmitir señales eléctricas del corazón a un monitor, para obtener datos de electrocardiografía del paciente.
CARACTERÍSTICAS	Elemento para usar en paciente Adulto - pediátrico, se debe hacer desinfección, uso bajo vigilancia médica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conector	PINZA / Pin Tipo LL
Derivadas	5
Compatible con:	

Fechax Ohmeda	Aestiva/5; E-PRESTN; M-PRESTN; Unidad
Draeger	Narcomed 6400
GE Healthcare > Corometría	120; 250cx; 259cx
GE Healthcare > Critikon > Dinamap	Carescape B450; Carescape B650; Carescape B850; Procare B40
> > GE Healthcare > Marquette	Apex Pro CH; guión 1000; Guión 2000; Guión 2500; Guión 3000; Guión 4000; Guión 5000; tablero PRO 2000;Tablero PRO 3000; Tablero PRO 4000; Águila; Sistemas Águila; MAC-Laboratorio; Módulo PDM; Respondedor2000; Respondedor 3000; solares 3000; solares 8000; solares 9500; Tranvía 100; Tranvía 200; Tranvía 300;Tranvía 400; Tranvía 451; Tranvía 500; Tranvía 600; Tranvía 800; Sistemas de unidad
Salud de GE	Aisys CS2; Logiq 5; Logiq 7; Logiq E9; Vivo 7; Vívido S6; Vivo e9; Yo vivo

Longitud del cable:	0.9M
Diámetro del cable	2.6mm
Peso:	99.8g
Autoclavable:	No
Temp. Operación:	5°C a 45°C
Humedad operación:	0 a 80% No condensada

CONTACTO Calle 85A # 49A- 64 PBX: (1) 5334444 - FAX: (1) 5334047 comercial@hospitecnica.com.co Bogotá -Colombia.

MATERIAL / COMPOSICIÓN	Filamentos de metal, TPU
ALMACENAMIENTO	Temperatura de almacenamiento: -25-55°C Humedad de Almacenamiento: 0-80°C no condensada
PRESENTACIÓN	Unidad.
RECOMENDACIONES	**Mantenimiento:** - El cable debe ser limpiado usando un paño suave humedecido con agua jabonosa o alcohol isopropílico al 70% antes de usarse en cada paciente. - Permita que el cable se seque antes de su uso. - No utilice agentes abrasivos o productos químicos excepto el alcohol isopropílico al 70% - No irradie, exponga a autoclave, empape o sumerja el cable en ningún tipo de solución. **Precauciones:** - Asegúrese que el cable se encuentre intacto físicamente, sin fracturas o alambres deteriorados o partes dañadas. Haga una inspección visual del cable y descártelo si se encuentran fracturas o decoloración. - No intente reprocesar, reacondicionar o reciclar los cables, este proceso puede dañar los componentes eléctricos, conduciendo a un daño potencial al paciente. - Una falla en la conexión apropiada al sensor o al módulo podría resultar en lecturas intermitentes, resultados imprecisos o no lectura. - Para evitar el daño en el cable, siempre agárrelo del conector, nunca del cable cuando haga la conexión o desconexión de la terminal. - Ubique adecuadamente el cable para reducir la posibilidad que el paciente se enrede o estrangule.