

Descripción

Inversor Onda Modificada 300 Watts 12VDC Belttt

Descripción del producto

El voltaje de entrada de CC de nuestro inversor de energía de onda sinusoidal modificada de 300 W de 12 VDC, 110 VCA como voltaje de salida de AC. Hay un solo indicador LED en el panel de salida para la indicación de energía. Como inversor de onda sinusoidal modificada , nuestros productos son muy pequeños y livianos, diseñamos una forma agradable para que las personas puedan transportarlos. Este inversor de baja potencia ofrece una forma de onda de alta calidad y solo con una pequeña distorsión armónica. Es la mejor opción para quien necesita pequeños inversores.

Especificaciones

	BEL300ST (LED único)
Tasa de potencia	300W
Potencia de sobretensión	600W
Voltaje de entrada	12VDC
Tensión de salida	110VAC o 120VAC ± 5%

Tensión de salida	110VAC o 120VAC ± 5%
Frecuencia	60 Hz ± 3 Hz
Forma de onda	Onda sinusoidal modificada
Eficiencia	≥85%
Protección de sobrecarga	≥1000W
Protección contra cortocircuitos	sí
Protección de temperatura	75 °C ± 5 °C
THD	<3%

	Otros
Puerto USB	Ninguno
Enfriamiento	Ventilador inteligente
Entorno de operación	Temperatura 0 °C ~ 40 °C, Humedad 20% ~ 90%
Nivel de ruido (db)	<20 (1 m), <40 (1 m) cuando el ventilador está funcionando

Peso neto / kg)	0,44
Peso bruto (kg)	0,6
Tamaño (mm)	152 * 95 * 55
Material del paquete	Blister de cartón o caja de regalo
Tamaño del cartón (mm)	610 * 375 * 260