SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN HOSPITALARIA
LE-128

MODELO: TP-112 - Estación de paciente



TP-112

CARACTERÍSTICAS

- Un receptáculo DIN, para el cordón de llamado.
- Un botón adicional depara ser utilizado por familiares y personal de enfermería.
- Un botón para cancelar las llamadas pendientes en sitio.
- Un LED rojo tranquilizador.
- Llamadas desde habitaciones dobles pueden ser anunciadas de manera independiente.
- Cuando se retira un cordón de llamado, se hace una llamada “fantasma” desde esa estación como seguridad contra vandalismo.
- Las llamadas “fantasma” que se generan al retirar el cordón solo pueden ser canceladas conectando de nuevo el cordón.
- Puede ser posible realizar el servicio de mantenimiento a las estaciones sin remover la energía del sistema.

ESPECIFICACIONES

Requerimientos de poder:

- Voltaje de entrada: 12 VDC Desde Tarjeta Principal.
- Tres hilos: Positivo, Negativo y Señal.

Indicador de Control:
Un (1) Led encendido/apagado cuando se realiza el requerimiento

Peso: 70 gr

Tamaño: Ancho:7.5 cm
Altura:12 cm
Profundidad:0.4.cm

DESCRIPCIÓN

Usada para realizar los requerimientos de un paciente hacia el personal asistencial y de apoyo en una institución hospitalaria. Usada en pared o en panel de cabecero.
Botón adicional de llamado para uso del personal médico o los familiares, botón de cancelación, led tranquilizador y Conexión de cordón JACK DIN con rosca de seguridad.