ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico de la dirección seccional de impuestos y aduanas de urabá.

2. ALCANCE DEL OBJETO

Mediante el proceso de mínima cuantía, se busca el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema hidráulico, de filtración y de los tanques de almacenamiento de aguas, así mismo de las motobombas, además se requiere del lavado, desinfección, limpieza y desazolve de los tanques de almacenamiento y filtros, con inclusión de repuestos y accesorios con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mismo, igualmente este contrato se desarrolla en las instalaciones de la sede de la Dirección Seccional de Urabá, asegurando el cumplimiento de las condiciones técnicas y operativas requeridas así:

Detallado de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	Mantenimiento, lavado, desinfección y limpieza a tanque subterráneo de hasta 11 metros de largo, 11 metros de ancho y 1.70 metros de fondo, con capacidad de 200 metros cúbicos aproximadamente	UND	1
2	Mantenimiento, lavado, desinfección y limpieza a tanque elevado en concreto de 5.8 metros de largo con 2.5 metros de ancho y 2.10 metros de fondo, con capacidad de 40 metros cúbicos aproximadamente. incluye examen y lectura fisicoquímico y microbiológico del agua, de acuerdo con la normatividad ambiental.	UND	1
3	Mantenimiento, lavado, desinfección, limpieza y desazolve de pozo subterráneo de 3 metros de profundidad, con diámetro de 80 cm y 3 tubos de cemento.	UND	1
4	Mantenimiento preventivo de bomba de succión (de 0,5 a 2,0 hp) en el pozo profundo. incluye desmonte, limpieza, engrase, chequeo de los componentes generales, puesta y pruebas de funcionamiento, entre otros.	UND	1
5	Suministro de bomba de succión tanque de succión tanque subterráneo (de 7,5 hp), cambio de ser necesario de elementos y accesorios necesarios en la tubería tanto de succión como de impulsión. Revisión de tablero eléctrico de la bomba, arrancador directo incluye cambio de contactor y relé térmico.	UND	1

6	Suministro e instalación de filtros tipo botella en polidenth de 20" slim de 5 micras para el tratamiento de agua extraída y bombeada al tanque elevado. incluye la sustitución total de filtros y de todos los accesorios (tubería pvc, llaves de paso y demás accesorios inherentes al sistema hidráulico) que sean necesarios para garantizar su correcto funcionamiento	UND	9
7	Suministro e instalación de filtros tipo botella en polidenth de 20" slim de 5 micras con carbón activado. incluye la sustitución de todos los accesorios (tubería pvc, llaves de paso y demás accesorios inherentes al sistema hidráulico) que sean necesarios para garantizar su correcto funcionamiento	UND	3
8	Mantenimiento de dosificador modelo 320, tipo botella en polidenth de 20" slim de 10 micras para el tratamiento de agua extraída y bombeada al tanque elevado, incluye la desinstalación, lavado e instalación, así como la sustitución de todos los accesorios que sean necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. incluye 2 kg de pastillas de cloro al 91%	UND	1
9	Mantenimiento, limpieza y pintura coraza o equivalente de la caseta de bombeo existente por los lados, interior y exterior.	M2	100
10	Cambio de flotadores automáticos para bombas en el sistema de bombeo	UND	2
11	Realizar toma de muestreo y análisis físico, químico y microbiológico del agua proveniente del sistema hidráulico, con el fin de verificar la calidad del recurso, asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente e identificar posibles riesgos para la salud.	UND	1

3. LUGAR DE EJECUCIÓN

Las actividades derivadas de la ejecución del objeto contratado se desarrollarán en: las Sedes de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá, ubicada actualmente, en la Avenida la playa contiguo al antiguo aeropuerto Gonzalo Mejía del municipio de Turbo, Antioquia, Colombia

4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El objeto contractual se ejecutará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento

1. Limpieza total de los tanques tanto subterráneos como elevado, esta limpieza consiste en la remoción de todos los depósitos de lodos, mugre, manchas de óxido, incrustaciones gérmenes, patógenos, virus y bacterias, a través de

medios manuales por la acción de escobillado y/o abrasión y la desinfección de estos con soluciones químicas tolerantes a la salud humana y al medio ambiente todo según normas sanitarias y ambientales vigentes. Una vez realizada la limpieza de los mismos, se debe tomar las muestras del agua una vez pasado los filtros y realizar examen y lectura físico-químico y microbiológico del agua, de acuerdo a normatividad ambiental, estos exámenes deben realizarse en los laboratorios de CORPOURABA o laboratorio autorizado por este ente regulador ambiental en la zona del Urabá.

2. Para el caso del pozo profundo subterráneo que sirve como fuente de suministro de agua al tanque subterráneo de 200 m3, incluye la extracción de materiales filtrantes existentes, así como del lodo o desechos del fondo del pozo para dejarlo en condiciones óptimas producción y funcionamiento, el mantenimiento y/o reparación de los anillos de recubrimiento en tubos de concreto de ser necesario y el sellado lo mejor posible de las juntas; el material filtrante extraído debe ser lavado y bien limpiado con los medios mecánicos y químicos pertinentes y volver a ser instalado, de ser necesario adicionar la cantidad que se requiera para que la capa sea de un espesor aproximado de 1M.

3. El mantenimiento de las motobombas de 1 H.P y de 7.5 H.P. que implica limpieza, engrase, suministro o, en caso de requerir, cambio de piezas y accesorios en mal estado, cambio de switch arrancador y puesta en marcha en óptimas condiciones.

4. Mantenimiento y adecuación de sistema hidráulico en el tramo que va del tanque subterráneo al tanque elevado este tramo comprende los automático que requiere la bomba de 7.5 HP a 220 V, que succiona en 3” el agua del tanque subterráneo y la bombea al tanque elevado en 2” pasándola por tres (3) tanques metálicos con material filtrante (los cuales serán anulados), el mantenimiento consiste en revisar y cambiar de ser necesario la granada de 3” en la succión, realizar la revisión, corrección y cambio de ser necesario de los accesorios en los materiales existentes o unos de mejor calidad, elementos como universales, codos, adaptadores machos, reducciones, uniones, flotadores automáticos, en resumen garantizar que la operatividad del sistema en este tramo sea optima y no presente fugas, tener en cuenta en la estimación del costo todos los materiales necesarios para tal fin.

5. Así mismo se debe incluir el mantenimiento o cambio de ser necesario del sistema eléctrico que controla las 2 bombas los cuales se encuentran en la caja eléctrica, esto incluye breakers, mini breaker tipo riel para proteger los elementos del circuito de control, cambio de botones pulsadores, luces piloto (verde, rojo tipo led para la señalización y visualización de la operación de la motobomba), instalación de marquillas de identificación de las luces (marcha/parada), selector (manual/auto), pulsadores (arranque/parada),

cambio de 2 flotadores eléctricos, etc.

6. Los productos que se utilicen para el lavado y desinfección en general deben ser amigables con el medio ambiente, no incluir en los lavados detergentes y/o jabones ya que pueden generar trazas de tensos activos, se debe verificar que el personal que realiza la limpieza y desinfección esté apto para la manipulación de sustancias químicas y cuente con toda la protección necesaria toda vez que los trabajos son en espacios cerrados.

7. El contratista asumirá la responsabilidad en todo lo requerido para la ejecución correcta de los trabajos, el suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, dirección técnica, seguridad social, etc., necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato.

8. El contratista debe garantizar que el vertimiento de los residuos extraídos se haga en el lugar autorizado y con el cumplimiento de las normas que rigen la materia.

9. El contratista debe presentar la matriz de aspectos e impactos ambientales de sus operaciones y la forma de realizar el control a los mismos a través de un plan de manejo.

10. El contratista se obliga a cumplir con los parámetros establecidos en el sistema de gestión ambiental de la U.A.E. DIAN, el cual está en la obligación de consultar, con el supervisor designado, antes de la ejecución del contrato.

11. Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, insumos, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, viáticos y gastos de viaje, control de calidad y demás gastos inherentes para el cumplimiento satisfactorio del contrato.

12. Suministrar los elementos necesarios que nos permitan garantizar el buen funcionamiento del sistema hidráulico y de filtración implantado.

13. Garantizar el correcto y buen funcionamiento de los equipos con las protecciones eléctricas de una manera adecuada, cumpliendo con las normas actuales proporcionando la eficiencia, confiabilidad y calidad del sistema eléctrico, para la seguridad del equipo de bombeo, así como el bienestar de las personas.

14. Garantizar el suministro de agua tratada constante y permanente para el funcionamiento en la parte de las baterías de los baños, garantizando el respectivo aseo y salud.

15. El contratista deberá suministrar todos los recursos de personal, medios tecnológicos como equipos de medida, supervisión, capacitación, y demás implementos tendientes a lograr la adecuada, suficiente y eficiente prestación

del servicio de mantenimiento y reparación de los bienes muebles, en los términos y condiciones requeridas por la DIAN en el presente documento.

16. El contratista deberá suministrar la hoja de vida del personal profesional que adelantara las actividades de mantenimiento es decir el ingeniero civil y/o sanitario con 7 o más años de experiencia desde la expedición de la tarjeta profesional, y 5 o más años de experiencia en mantenimiento de sistemas hidráulicos, personal capacitado para el lavado y desinfección de tanques.

17. El contratista deberá entregar al finalizar un informe detallado y registro fotográfico del desarrollo y ejecución del proceso contractual.

18. El contratista deberá elaborar del Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) para el sistema de abastecimiento de agua de uso doméstico, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y los lineamientos establecidos por la autoridad ambiental competente.

Dentro del desarrollo de esta actividad se busca:

- ✓ Diagnosticar el estado actual del uso del recurso hídrico en el sistema doméstico de abastecimiento.
- ✓ Identificar las fuentes de agua, caudales concesionados y consumos actuales. Identificar oportunidades de ahorro y eficiencia.
- ✓ Formular acciones y metas específicas de uso eficiente del agua, establecer indicadores de seguimiento.
- ✓ Socializar el PUEAA con la comunidad o usuarios beneficiarios.
- ✓ Entregar el documento final conforme a los lineamientos exigidos por la autoridad ambiental competente (Ley 373 de 1997 y demás normas complementarias), el mismo se deberá desarrollar por un profesional en ingeniería ambiental, sanitaria, civil o afines con experiencia comprobada en la elaboración de PUEAA o proyectos relacionados con la gestión del recurso hídrico, conocimiento de la normativa ambiental relacionada con el recurso hídrico y los PUEAA.

Actividades:

1. Revisión de documentación existente.
2. Visitas de campo y levantamiento de información.
3. Diagnóstico técnico del sistema de abastecimiento y consumo.
4. Identificación de medidas de uso eficiente y ahorro.
5. Formulación del plan con cronograma y presupuesto.
6. Taller de socialización con usuarios/beneficiarios.
7. Presentación del documento final y soporte ante la autoridad competente.

Productos esperados:

1. Informe diagnóstico del uso del agua. Documento del PUEAA (borrador y versión final).
2. Presentación del PUEAA ante los usuarios y la autoridad ambiental y se considerará entregas hasta tanto la autoridad ambiental de su aprobación mediante acto administrativo sobre el documento entregado
3. Levantamiento y dibujo del plano del aljibe y sistema de tanques en formato DWG y PDF debidamente acotado y referenciado.
4. Entrega en físico y digital (formato editable y PDF).

5. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE TANQUES Y FILTROS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Se consideran como elementos o partes propias del servicio de mantenimiento los siguientes elementos, los cuales están a disposición las veces que sean necesarios:

Mantenimiento y desinfección de pozo subterráneo

Se refiere a la limpieza y desinfección del pozo subterráneo, debiendo inicialmente desconectar la electrobomba, para proceder a extraer y limpiar el filtro que permita percibir obstrucciones que puedan referenciar el procedimiento para desinfectar el pozo y así saber cuáles son los elementos que se deban utilizar para esta actividad y posteriormente verificar las tuberías y los ductos que muestren el correcto funcionamiento del sistema, todo previa a la revisión de la electrobomba que nos muestre su estado, la necesidad de cambio de accesorios o repuestos para su óptimo funcionamiento. El valor de la actividad incluye materiales y su desperdicio, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para su ejecución.

Mantenimiento y desinfección de tanque subterráneo

Se refiere a la limpieza y desinfección, se procede a sumergir la bomba para la evacuación del agua, y así desocupado se limpiará los sedimentos y solidos que

se puedan encontrar al fondo del tanque, para posteriormente con agua a presión, cepillos de cedas gruesas para la limpieza de los muros, verificando que el tanque se encuentra en buen estado. El valor de la actividad incluye materiales y su desperdicio, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para su ejecución.

Mantenimiento y desinfección de tanque elevado

Se refiere a la limpieza y desinfección, se procede a la suspensión de suministro para tener desocupado el tanque, para realizar la revisión del estado del tanque y sus acometidas, para proceder a limpiar los sedimentos y solidos que se puedan encontrar al fondo del mismo, para posteriormente limpiar los muros con agua a presión, cepillos de cerdas gruesas, verificando que el tanque se encuentra en buen estado. El valor de la actividad incluye materiales y su desperdicio, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para su ejecución.

Mantenimiento preventivo de bombas

Se procederá a desconectar las bombas tanto de succión del pozo profundo, como las de succión del tanque subterráneo para llevar el agua al tanque alto, se procede a su desarme para la inspección, limpieza, engrase, instalaciones eléctricas, cambio de accesorios y repuestos si es el caso, pruebas y puesta en funcionamiento; según se perciba si hay fallas en su funcionamiento, para que realizado el mantenimiento quede en óptimas condiciones el sistema de bombeo de suministro de agua. El valor de la actividad incluye materiales y su desperdicio, mano de obra, equipos, herramientas y transporte necesarios para su ejecución.

Batería de microfiltros de 50 micras encargada de retener amebas y quistes de amebas a través de un filtro en material lavable que facilita el mantenimiento de los tanques que componen esta batería (tres por línea).

Batería de microfiltros de 20 micras encargada de retener amebas y quistes de amebas a través de un filtro en material lavable que facilita el mantenimiento de los tanques que componen esta batería (tres por línea).

Batería de microfiltros de 10 micras encargada de retener amebas y quistes de amebas a través de un filtro en material lavable que facilita el mantenimiento de los tanques que componen esta batería (tres por línea).

Batería de microfiltros de 5 micras encargada de retener amebas y quistes de amebas a través de un filtro en material lavable que facilita el mantenimiento de los tanques que componen esta batería (tres por línea).

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Corrección de las averías o fallas, cuando éstas se presentan sin ser planificadas.

Esta forma de mantenimiento impide el diagnostico fiable de las causas que provocan la falla, pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por desconocimiento del manejo, por desgaste natural, etc.

El ejemplo de este tipo de mantenimiento correctivo no planificado es la habitual reparación urgente tras una avería que obligó a detener las motobombas dañadas.

Utilizar la herramienta, maquinas, y materiales en general, apropiada para el desarrollo del objeto contractual.

Utilizar personal idóneo y capacitado, el cual deberá contar el certificado de curso en alturas vigente y con la protección adecuada conforme a los lineamientos de Seguridad Industrial.

El proponente debe incluir el valor de los siguientes insumos:

- ✓ Costo de Materiales
- ✓ Mano de Obra
- ✓ Equipos y Herramientas
- ✓ Transporte, y en general todo aquello que sea necesario para la perfecta ejecución, funcionamiento y aceptación de la actividad.

Adicionalmente deberán tener en cuenta que los trabajos que generen ruido, polvo y condiciones ambientales no aptas para laborar en oficinas, se ejecutarán en horarios que no incomoden a los funcionarios y público en general. Por lo anterior, el contratista seleccionado deberá ejecutar los trabajos en horarios, previamente coordinado con el supervisor del contrato.

Es de anotar que cualquier incorrección o trabajo mal ejecutado, se corregirá, y reemplazará, hasta que a juicio del interventor se pueda recibir, en ese momento se autorizará su pago. El oferente favorecido deberá facilitar la labor del Interventor, suministrando toda la información técnica requerida para el efecto.

Cualquier daño que sufran los equipos, las instalaciones y otros elementos que se vean afectados por la ejecución de actividades no coordinadas con la debida antelación, será de su responsabilidad, y por tanto el interventor exigirá la reparación o reposición inmediata del bien.

De la misma manera mantendrá indemne a la entidad contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros ocasionados por esta actividad.

Serán por cuenta del contratista, el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, gafas de seguridad, calzado,cinturones, arnés y cualquier otro elemento de protección que se requiera para desarrollar estas actividades, además de los necesarios que la supervisión del contrato le indique y sugiera. Deberá cumplir todas las normas referentes a la seguridad laboral que contempla la Ley colombiana.

Las especificaciones que se entregan al contratista tienen por objeto explicar las condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de materiales y demás servicios. Cualquier detalle que se haya omitido en las especificaciones, pero que debe formar parte del mantenimiento, no exime al contratista de su ejecución ni podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.

6. UBICACIÓN DE OFICINAS, MATERIALES Y ELEMENTOS RESULTANTES

Descripción

Se debe considerar la disposición de un sitio donde el contratista podrá localizar los materiales, accesorios, equipos, herramientas y demás elementos requeridos para ejecutar los trabajos, así como vestier de los obreros y operarios, debidamente coordinado con la DIAN. El contratista se encargará de prever la seguridad sobre dichos materiales, accesorios, herramientas y equipos.

Los costos de la adecuación del sitio correrán por cuenta del contratista, destinando los espacios para su oficina, bodega, supervisión y alojamiento de empleados y trabajadores.

Procedimiento

Una vez legalizado el contrato y antes de dar inicio formal a las actividades del contrato, se deberá establecer la coordinación contratista – administrador(a) de la seccional – supervisión, con el fin de acordar el sitio que se utilizará, dejando claramente establecidos los alcances y responsabilidades de cada una de las partes.

En la estimación de los costos indirectos se incluirá la mano de obra, los materiales, herramientas, equipos y todos aquellos gastos que sean necesarios para la ejecución de la actividad: adecuaciones, vigilancia y administración.

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA LOS EQUIPOS EXISTENTES EN LAS ÁREAS DE TRABAJO O ZONAS ADYACENTES

Descripción

Consiste en las medidas de seguridad y protección que se deben tomar para la ejecución de cualquiera de los trabajos contratados y particularmente los que se refieren a demoliciones de mampostería, concreto, revoques, pinturas, etc., debido a la generación de partículas de polvo, humedad, etc., lo cual podría afectar en alguna forma los equipos instalados en esas áreas.

Estas medidas comprenden ya sea el aislamiento del área de trabajo del resto de la instalación o la protección individual de cada uno de los equipos allí instalados.

Procedimiento

Consiste en la ejecución de armazones de madera o metálicas, si éstos se requirieren, la colocación y fijación de la tela adecuada; el personal para el aseo y limpieza permanente del área de trabajo; escobas, aspiradoras y extractores; demás elementos y equipos necesarios para garantizar la debida protección a todos los equipos.

Esta protección se refiere tanto a los equipos mecánicos, eléctricos, electrónicos, así como a los muebles y demás equipos de oficina, computadores, máquinas de escribir, calculadoras, teléfonos, conmutadores.

Los costos que implique el suministro de la mano de obra y el equipo para las labores de aseo y limpieza permanente del área de trabajo se consideran incluidos en cada uno de los ítems que así lo requieran, en consecuencia, no habrá lugar a ningún pago adicional por este concepto, todos los materiales empleados, en cumplimiento de estas medidas de protección, quedarán de propiedad del contratista, lo cual deberá tener en cuenta para la definición de su precio unitario.

8. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Se deben realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones eléctricas para el correcto funcionamiento del sistema hidráulico de la seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá de manera que brinden unas condiciones favorables para el adecuado funcionamiento de los equipos de bombeo del servicio de agua y ofrezcan seguridad, sanidad y comodidad a los funcionarios, visitantes y usuarios en general. Todo lo anterior deberá ser realizado en cumplimiento con el RETIE, RETILAP y la NTC2050.

9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El contratista para desarrollar el objeto del contrato requiere suministrar todos los materiales, el equipo, herramientas y mano de obra, suministrar personal profesional y técnico con dedicación de tiempo completo además debe retirar los residuos del mantenimiento a los lugares permitidos por las autoridades ambientales, todo de acuerdo con lo indicado en los presentes términos de referencia.

10. DESARROLLO DEL PROYECTO

A. GENERALIDADES

Los trabajos que se especifican comprenden el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones eléctricas del sistema automático para el llenado de un tanque elevado de agua potable en la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá. Igualmente, comprende el suministro de dirección técnica, mano de obra, materiales, equipo y herramientas necesarias para la correcta ejecución de las instalaciones eléctricas.

En ellas se estipulan condiciones y características constructivas relacionadas con el empleo de los materiales, pero no constituyen en ningún caso un manual de construcción, entendiéndose claramente que el contratista es profesional idóneo, competente y experimentado y cuenta con el personal y equipos necesarios para la construcción.

Cualquier cambio en las especificaciones que proponga el contratista deberá ser previamente aprobado por la supervisión a cuyo cargo esté el control y coordinación.

B. NORMAS, REGLAMENTOS Y CÓDIGOS

Las instalaciones eléctricas serán ejecutadas de acuerdo con las Normas correspondientes a la empresa de energía local que controle el sistema eléctrico; igualmente, las instalaciones eléctricas y todos sus materiales deberán cumplir el Reglamento de Instalaciones Eléctricas RETIE y RETILAP, el Código Eléctrico Nacional Norma 2050, la NTC 4552 y con las demás normas ICONTEC a las cuales se ha ceñido el proyecto eléctrico.

C. PLANOS

Se deberán verificar las cargas y circuitos existentes y se debe complementar toda la información que se requiera para la ejecución del objeto del presente proceso, cualquier trabajo involuntariamente omitido en cualquiera de éstos, debe ser incluido de manera que garantice el correcto funcionamiento de las instalaciones proyectadas.

D. SISTEMA DE DISTRIBUCION

El sistema de distribución que se empleará para la alimentación de las instalaciones eléctricas del proyecto será de 208/120 V., 4 hilos, 60 ciclos; la bandeja y todas las tomas deberán ser puestas a tierra.

GLOSARIO

Ampere: Unidad que mide la intensidad de una corriente eléctrica. Su abreviatura es A, y su nombre se debe al físico francés André Marie Ampère. También se lo denomina amperio.

Banco de Condensadores: Es un conjunto de dos o más condensadores o capacitores interconectados entre sí, cuya función es mejorar la calidad de la energía eléctrica, incrementando los perfiles de voltaje en su punto de conexión.

Canalización: conjunto constituido por uno o varios conductores eléctricos por los elementos que los fijan y por su protección mecánica.

Circuito: Trayecto o ruta de una corriente eléctrica, formado por conductores, que transporta energía eléctrica entre fuentes (p.ej. centrales eléctricas) y cargas (p.ej. consumidores).

Condensador: Es un dispositivo eléctrica que sirve para almacenar energía eléctrica en un punto determinado de un sistema eléctrico, a fin de modificar los perfiles de voltaje en dicho punto.

Conductor: Son los elementos metálicos, generalmente cobre o aluminio, permeables al paso de la corriente eléctrica y que, por lo tanto, cumplen la función de transportar la presión electrónica de un extremo al otro del cable. Material que opone mínima resistencia ante una corriente eléctrica. Los materiales que no poseen esta cualidad se denominan aislantes.

Consumo energético: Gasto total de energía en un proceso determinado.

Corriente: Movimiento de electricidad por un conductor. Es el flujo de electrones a través de un conductor. Su intensidad se mide en Amperes (A).

Energía: La energía es la capacidad de los cuerpos o conjunto de éstos para efectuar un trabajo. Todo cuerpo material que pasa de un estado a otro produce fenómenos físicos que no son otra cosa que manifestaciones de alguna transformación de la energía. Capacidad de un cuerpo o sistema para realizar un trabajo. La energía eléctrica se mide en kilowatt-hora (kWh).

Encapsulado: cuando los elementos a proteger están encerrados (envueltos) en una resina, de tal manera que una atmósfera explosiva no pueda ser inflamada ni por chispa ni por contacto con puntos calientes internos al encapsulado.

Grupo electrógeno: equipo compuesto por una moto impulsor, un generador de energía y los correspondientes equipos de control y comando.

Hz: símbolo de la unidad de frecuencia Hertz.

Instalación de Baja Tensión: tensiones entre 50V y 1.000V
Instalación de Media Tensión: tensiones entre 1.000V y 33.000V

Interruptor: Aparato de poder de corte destinado a efectuar la apertura y/o cierre de un circuito que tiene dos posiciones en las que puede permanecer en ausencia de acción exterior y que corresponden una a la apertura y la otra al cierre del circuito. Puede ser unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar.

Unipolar: Interruptor destinado a conectar o cortar un circuito formado por 1 cable.

Bipolar: Interruptor destinado a conectar o cortar un circuito formado por dos cables. Puede ser un vivo y el neutro o dos fases.

Tripolar: Interruptor destinado a conectar o cortar un circuito formado por tres cables.

Tetrapolar: Interruptor destinado a conectar o cortar un circuito formado por 4 cables.

Kilowatt-hora: Unidad de energía utilizada para registrar los consumos. Equivale al consumo de un artefacto de 1.000 W de potencia durante una hora.

Lámpara fluorescente: Las lámparas fluorescentes tubulares es en realidad una lámpara de descarga de vapor de mercurio de baja presión, en la cual la luz se produce mediante el empleo de polvos fluorescentes que son activados por la energía ultravioleta de la descarga.

Luminaria: Aparato que sirve para repartir, filtrar o transformar la luz de las lámparas, y que incluye todas las piezas necesarias para fijar y proteger las lámparas y para conectarlas circuito de alimentación.

Motor eléctrico: Aparato que permite la transformación de energía eléctrica en energía mecánica, esto se logra, mediante la rotación de un campo magnético alrededor de unas espiras o bobinado.

Potencia: Es el trabajo o transferencia de energía realizada en la unidad de tiempo. Se mide en Watt (W) o kilowatt (kW).

Potencia nominal de un motor: Es la potencia mecánica disponible sobre su eje, expresada en vatios, kilovatios o megavatios.

Potencia activa: Es la que efectivamente se aprovecha como potencia útil en el eje de un motor, la que se transforma en calor en la resistencia de un calefactor, etc.

Potencia reactiva: Es la que los campos magnéticos de los motores, de los reactores o balastos de iluminación etc. intercambian con la red sin significar un consumo de potencia activa en forma directa.

Potencia aparente: Es la que resulta de considerar la tensión aplicada al consumo y la corriente que éste demanda, esta potencia es lo que limita la utilización de transformadores, líneas de alimentación y demás elementos componentes de los circuitos eléctricos.

Resistencia de tierra: Relación entre la tensión que alcanza con respecto a un punto a potencial cero una instalación de puesta a tierra y la corriente que la recorre.

Subestación eléctrica: Es un conjunto de elementos, equipo e instalaciones que

intervienen en el proceso de transformación de energía eléctrica. Estas pueden ser de elevación cuando el nivel e voltaje aumenta o de reducción cuando el nivel de voltaje disminuye.

Tableros: Se encuentran ubicados en las subestaciones, son equipos eléctricos que concentran dispositivos de protección, control y medición. Los tableros permiten realizar acciones de maniobras de interruptores (apertura/cierre), de transformadores de potencia, etc.

Tensión: Potencial eléctrico de un cuerpo. La diferencia de tensión entre dos puntos produce la circulación de corriente eléctrica cuando existe un conductor que los vincula. Se mide en Volt (V), y vulgarmente se la suele llamar voltaje.

Tensión a tierra: Tensión entre una instalación de puesta a tierra y un punto a potencial cero, cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto.

Transformador: Dispositivo utilizado para elevar o reducir el voltaje. Está formado por dos bobinas acopladas magnéticamente entre sí, más sus conexiones de entrada y salida.

Volt: Unidad que mide la tensión, también llamada voltio. Su abreviatura es V, y su nombre recuerda al físico italiano Alessandro Volta. En la industria eléctrica se usa también el kilovolt (kV), que equivale a 1.000 V.

Watt: Es la unidad que mide potencia. Se abrevia W y su nombre se debe al físico inglés James Watt. También se lo denomina vatio.

Calor latente: Calor agregado o eliminado a una sustancia que provoca el cambio de estado de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o viceversa, sin cambiar su temperatura.

Calor sensible: Calor agregado o eliminado de una sustancia, medido con un termómetro.

Carga térmica: Cantidad de calor por remover (enfriamiento), adicionar (calefacción) o ambas.

Condiciones climatológicas: Condiciones del clima exterior de cada lugar. Incluye temperatura, humedad relativa, altura sobre el nivel del mar, velocidad y dirección del viento.

Contaminantes en el aire del medio ambiente: Sustancias que existen en estado sólido, líquido o gaseoso, que afecta a los equipos e instrumentos utilizados para el monitoreo y control de proceso.

Evaporador: Cambiador de calor en el que el refrigerante se evapora al absorber calor de otro fluido.

Expansión directa (ED): Sistema de refrigeración, donde el medio que actúa como absorvedor de calor es refrigerante y requiere un circuito de tubería refrigerante para conectar serpentín evaporador, compresor y serpentín condensador.

Humedad relativa (HR): La relación de la presión parcial del vapor de agua contenido en el aire con la presión de saturación del vapor correspondiente a la temperatura existente o

la relación de la densidad del vapor de agua en el aire.

Presurización: El proceso de suministrar aire a un espacio para aumentar la presión interna con respecto a la exterior para impedir la entrada de gas, vapores tóxicos, inflamables y/o explosivos.

Sistema de aire acondicionado: Conjunto de instalaciones y equipos para controlar la temperatura y humedad para comodidad de las personas, así como para cumplir con los requerimientos de temperatura y humedad establecidos por los fabricantes de equipo especial.

Temperatura de bulbo húmedo (TBH): La que indica un termómetro cuyo bulbo está cubierto por una mecha húmeda y expuesta a una corriente de aire.

Temperatura de bulbo seco (TBS): La indicada en un termómetro ordinario
.
Tonelada de refrigeración (TR): Cantidad de calor requerida para fundir (1) tonelada de hielo sólido en (24) horas (1 TR = 12 000 BTU/h = 3516 Watts).